

DEMARREURS DIRECTS MONO & TRIPHASES

BOITIER PLASTIQUE

MARQUE FIAM SERIE DD

* DDM : démarreurs monophasés :
de 0,5CV (0,37kW) à 5,5CV (4kW).

* DDT : démarreurs triphasés :
de 0,5CV (0,37kW) à 10CV (7,5kW).



SUR DEMANDE :

* Condensateur de fonctionnement
supplémentaire (série DDM).

* Entrée pour flotteur ou pressostat.

DDM - DEMARREURS DIRECTS MONOPHASES

PUISSANCE	CV	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5
	Kw	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4
220V - 230V / 50Hz	A	3,5	4,6	5,8	8,2	10,4	14,7	19,2	24,6
COMPOSANTS	nbre	REFERENCES							
CONTACTEUR LC1 - 220V	1	D09	D09	D09	D12	D18	D25	D25	D32
COMMUTATEUR 2 P.	1	NP2-BD21							
VOYANT VERT	1	ND16-22DS/4 LED VERT 220V							
CONDENSATEUR	1	20mf	25mf	35mf	40mf	50mf	76mf	100mf	2x76mf
BOITIER ETANCHE	1	240x180x85 IP44							
PRESSE-ETOUPE	2	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION							
CABLE PUISSANCE	-	1x4	1x4	1x6	1x6	1x10	1x10	1x16	1x16

DDT - DEMARREURS DIRECTS TRIPHASES

PUISSANCE	CV	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5	7,5	10
	Kw	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5
380V - 415V / 50Hz	A	1,35	1,85	2,2	3	4	5,6	7,4	9,6	12,6	16,9
COMPOSANTS	nbre	REFERENCES									
CONTACTEUR LC1 - 220V	1	D09	D09	D09	D09	D09	D09	D09	D12	D18	D18
COMMUTATEUR 2 P.	1	NP2-BD21									
VOYANT VERT	1	ND16-22DS/4 LED									
BOITIER ETANCHE	1	240x180x85 IP44									
PRESSE-ETOUPE	2	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION									
CABLE PUISSANCE	-	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x6	1x6	1x10

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.